

TH2615F 型电容测量仪

Features

性能特点

- ■独创的大电容测量技术
- ■超大的电容量测试范围
- ■先进的四端对测试方法
- ■简便的操作方法
- ■读数稳定性好
- ■良好的输入端抗冲击保护



TH2615F

Brief Introduce

简 要 介 绍

■ TH2615F 型大电容测量仪是一种专门针对大电容量电容器测试的高精度仪器,除了能测试容量、损耗外,还能测试大电容的串联等效电阻 ESR 以及阻抗,满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精确度测量要求。

一般技术指标 General Specifications

工作温度、湿度		0°C-40°C, ≤90%RH
电源要求	电压	198V-242V
	频率	47.5Hz-63Hz
功耗		≤ 25 VA
体积(W×H×D)		350mm×110mm×340mm
重量		约 3.9kg

技术参数 Specifications

测量功能			
测试参数	C-D, R-D, Z -D		
基本准确度	C: 0.25% D: 0.0015		
等效电路	串联, 并联		
数学功能	百分比偏差		
量程方式	自动, 保持		
触发方式	内部, 手动		
测试速度	2 (次/秒)		
校准功能	短路清零		
测试端配置	五端		
显示方式	直读, Δ%		
显示器	双 5 位 LED 显示		
测试信号			
测试信号频率	100Hz, 120Hz		
输出阻抗	随量程而变化		
测试信号电平	0.3Vrms		
测量显示范围			
R, Z	0.01 m Ω — 10 k Ω		
С	0.01μF — 16 F		
D	0.0001 — 9.999		
Δ%	0.00% — 9999%		
比较器			
比较器	上超、下超、损耗不合格、合格分选指示,合 格讯响		

订货信息 Ordering Information

TH2615F 型电容测量仪

随机附件 Instrument Accessories

TH26001 四端测试夹具 TH26011 四端开尔文测试电缆

TH26010 镀金短路板

可用选件 Options

TH26005 四端测试夹具

TH26006 轴向元件测试夹具(与TH26005配合使用)

TH26008 SMD 元件测试夹具 TH26009 SMD 元件测试钳 TH26029A SMD 元件测试钳 TH260004-1 四端开尔文测试电缆 TH26011A 四端对开尔文测试电缆